



	BTIC 4000	BTIC 6000
Position	Puissance (W)	Puissance (W)
1	50	50
2	100	100
3	200	200
4	300	300
5	500	500
6	700	700
7	900	900
8	1100	1100
9	1200	1350
10	1300	1600
11	1500	1900
12	1700	2400
13	1900	2900
14	2100	3500
15	2300	4000
16	2550	4500
17	2800	4900
18	3100	5300
19	3400	5800
20	4000	6000

Matériaux	Carter Inox massif et glace vitrocéramique de dimension 405 x 342 x ép 6mm.
Inducteurs	Diamètre 230 mm.
Commandes	Par clavier à touches sensibles : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage, 3 touches P1, P2, P3 programmables et mémorisables , réglage minuterie avec affichage.
Puissance	4000 ou 6000 W.
Fonctions	Minuterie d'une durée de 99 minutes avec signal sonore et visuel.
Ampérage	6A/phase pour 4000W et 10A/phase pour 6000W.
Alimentation	400V triphasé : fonctionne entre 350 et 450V et entre 40 et 70Hz. Cordon secteur de 1 m80 sans prise (fourniture prise TETRA 16A triphasé en option.)
Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM), TÜV Rheinland.
Conception	Conçu et Fabriqué en France.