



D2IC 6000		
Position	Foyer avant (W)	Foyer arrière (W)
1	25	25
2	50	50
3	100	100
4	150	150
5	200	200
6	250	250
7	300	300
8	400	400
9	500	500
10	600	600
11	700	700
12	800	800
13	900	900
14	1000	1000
15	1100	1100
16	1200	1200
17	1300	1300
18	1400	1400
19	1500	1500
20	1600	1600
21	1800	1800
22	2000	2000
23	2400	2400
24	2700	2700
25	3000	3000

<b>Matériaux</b>	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur à bord chanfreiné et glace vitrocéramique.
<b>Inducteurs</b>	Deux inducteurs de 210 mm de diamètre.
<b>Commandes</b>	Par clavier à touches sensitive avec fonctions marche/arrêt, sélection-/+ avec affichage 2 digits.
<b>Puissance</b>	6000 W (2x3000).
<b>Ampérage</b>	28 A.
<b>Alimentation</b>	230 V mono (fonctionne de 185 à 270V et de 35 à 70 Hz). Cordon secteur de 1m80 m fourni.
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.

Dimensions d'encastrement : 410 x 550 mm



