



	MO2I 8000	MO2I 12000
Position	Puissance par foyer (W)	Puissance par foyer (W)
1	50	50
2	100	100
3	200	200
4	300	300
5	400	500
6	600	700
7	800	900
8	1000	1200
9	1200	1500
10	1400	1800
11	2600	2100
12	1800	2500
13	2000	2900
14	2200	3300
15	2400	3700
16	2700	4100
17	300	4500
18	3300	4900
19	3600	5400
20	4000	6000

<b>Matériaux</b>	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
<b>Inducteurs</b>	Deux inducteurs de diamètre 230 mm.
<b>Commandes</b>	Manettes 360° et afficheurs de puissance 4 digits.
<b>Puissance</b>	2 x 4000 W (MO2I 8000). 2 x 6000 W (MO2I 12000).
<b>Ampérage</b>	12A par phase pour le modèle MO2I 8000. 20A par phase pour le modèle MO2I 12000.
<b>Alimentation</b>	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Tension 440V disponible sur demande.
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.

